

Ürün : Netsis 3 Entegre/Netsis 3 Standard/Netsis 3 Enterprise/Netsis Wings/ Netsis Wings Enterprise

Bölüm : Raf Ömrüne Göre Son Kullanma Tarihi Oluşturma

### Raf Ömrüne Göre Son Kullanma Tarihi Oluşturma

Serili ürünlerde girişi yapılan serinin son kullanma tarihinin, raf ömrüne(risk süresi) göre giriş anında otomatik olarak hesaplanması sağlanabilmektedir.

Raf ömrüne göre son kullanma tarihinin oluşturulabilmesi için “Seri Parametreleri” ekranında “Seri Girişinde Kullanılacak Olan Opsiyonel Sahalar” / “Son Kullanma Tarihi” ve “Son Kullanma Tarihi Risk Süresine Göre Hesaplınsın” parametreleri işaretli olmalıdır.

The screenshot shows the 'Seri Parametreleri' window with the 'Otomatik Seri' tab selected. The 'Seri Stok Bazında Tek Olsun' checkbox is checked. In the 'Seri Girişinde Kullanılacak Opsiyonel Sahalar' section, the 'Son Kullanma Tarihi' checkbox is checked. Below this, the 'Miktar Girişinden Sonra Seri Ekranı Otomatik Kapanmasın' checkbox is checked. The 'FIFO Seri için Sıralama Kriteri' dropdown is set to 'Hiçbiri'. At the bottom, the 'Son Kullanma Tarihi Risk Süresine Göre Hesaplınsın' and 'Hesaplanan Son Kullanma Tarihi Değiştirilemesin' checkboxes are checked. The 'Tamam' and 'İptal' buttons are visible at the bottom of the window.

Hesaplanan son kullanma tarihinin kullanıcı tarafından değiştirilmemesi isteniyorsa “Hesaplanan Son Kullanma Tarihi Değiştirilemesin” parametresi işaretli olmalıdır.

Tarih : 21/09/2020

Konu : Raf Ömrüne Göre Son Kullanma Tarihi Oluşturma

**Ürün : Netsis 3 Entegre/Netsis 3 Standard/Netsis 3 Enterprise/Netsis Wings/ Netsis Wings Enterprise**  
**Bölüm : Raf Ömrüne Göre Son Kullanma Tarihi Oluşturma**

Son kullanma tarihi hesaplanırken kullanılacak olan raf ömrü “Stok Kartı Kayıtları” “Stok Kartı 1” Risk Süresi ve Zaman Birimi sahalarından alınacaktır.

* Stok Kodu	Stok Adı	Ölçü Br1	Ölçü Br2	Pay-1	Payda-1	Ölçü
P001	POS TEST ÜRÜNÜ	KG		1	1	1
> S001	Serili Stok	ad		1	1	1
S002	SERİLİ STOK	AD		1	1	1

Risk süresi raf ömrüne karşılık gelmektedir ve mutlaka dolu ve 0 dan büyük bir değer olmalıdır. Zaman birimi risk süresine girilen değerın zaman birimi olarak karşılığının belirlendiği sahadır. GN- Gün , HF-Hafta, AY-Ay olarak girilecek risk süresinde kullanılabilir olan zaman birimleridir. Örnek ekran görüntüsünde S001 stoğunun raf ömrü 5 gün olarak belirlenmiştir. Bu stok için yapılan girişler son kullanma tarihi giriş tarihinin üzerine risk süresi eklenerek bulunacaktır.

* Tarih	Fiş No	Seri	Seri No	Seri No-2	Miktar	Açıklama-1	Açıklama-2	Son Kullanma Tarihi
03.10.2016	A00000							
06.02.2017	A00000							
06.02.2017	F00000							
06.02.2017	A00000	.....	A	A458885412	1			20.09.2020
06.02.2017	F00000	.....						

Örneğin 15.09 alış tarihi ve 5 gün risk süresi üzerinden son kullanma tarihi 20.09 olarak hesaplanmıştır.

Tarih : 21/09/2020

Konu : Raf Ömrüne Göre Son Kullanma Tarihi Oluşturma